

Datum: 2022-11-01

Goda exempel - rådgivande rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt

Bortkoppling av dörruppställningsmagneter

Om SISAB:s Goda exempel

SISAB:s Goda exempel är en serie dokument som lyfter fram rekommenderade lösningar, rutiner och arbetssätt.

I ett projekt är SISAB:s projekteringsanvisningar styrande och ska följas. SISAB:s Goda exempel kan användas i delar eller i sin helhet.

Projektavdelningens enhet för Projektutveckling har det samordnande ansvaret.

Om du har synpunkter, skriv ett mail till www.godaexempel@sisab.se.

Allmän beskrivning

Stundtals framkommer önskemål om inrymningslarm, så kallad "lock-down-låsning", från hyresgäst/verksamheten. En förutsättning för inlåsning är att dörrarna först är stängda och samverkan mellan olika anläggningsägare behöver förtydligas.

Bakgrund

Passersystem är verksamhetens ansvar och egendom.

Till SISAB:s säkerhetsutrustning hör förutom inbrottslarm, brandlarm, utrymningslarm även uppställningsmagneter för innerdörrar i brandcellsgräns.

Sammankoppling mellan SISAB:s och verksamhetens system ska normalt undvikas.

Ingen sammankoppling får ske rörande till/frånkoppling av larmsystem via passersystem. Indikeringar, blockeringar, länknings eller externa styrningar ska inte heller blandas ihop mellan dessa system.

Ett avsteg från detta kan tillämpas rörande dörruppställningsmagneter för att få funktionalitet rörande så kallad "lockdown" då denna funktion kräver att innerdörrar stängs innan de går i lås.

Ingen bortkoppling av central strömförsörjning eller liknande tillåts.

Utförande

SISAB tillåter att via passersystemet bryta strömmen till uppställningsmagneten så att dörren stängs. Detta skall ske lokalt på plats vid respektive dörr för att förtydliga gränsdragningen mellan olika anläggningsägare.

Brytning av matningsspänning sker genom att montera brytande relä i direkt anslutning till uppställningsmagneten. Relä monteras i kapsling och märks tydligt med funktion för gränssnitt mellan passersystem och system för dörruppställning. Reläet skall vara slutet i strömlöst läge så att uppställningsmagnetens funktion inte påverkas av problem i passersystemet.

Funktion i passersystemet får inte i övrigt påverka SISAB:s anläggningar.

Funktionen bör säkerställas genom täta avprovningar, men då funktionen tillhör passersystemet åligger det verksamheten att prova av regelbundet. SISAB ansvarar för att dörren går att ställa upp men inte att den stängs vid signal från passersystemet.

Verksamheten ska informeras om gränsdragningen och felanmälningar ska hållas isär.